

GENERADOR G5500P



Versión actualizada al 02/2022

Generador potente y eficiente. Para alimentar hogares y lugares de trabajo en entornos donde el suministro de electricidad puede ser limitado. Potencia nominal de 5,5kW (60Hz) suministrada por un motor de gasolina con cable y de fácil arranque con tanque de combustible de 27L para una conducción continua. El diseño ergonómico y el panel fácil de usar aseguran una buena portabilidad y facilidad de uso, incluso en condiciones difíciles.

USO

OCASIONAL

SEMI-INTENSIVO

INTENSIVO

PERFIL DEL USUARIO



RURAL



COMERCIAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor	Husqvarna
Cilindrada	389 cc
Potencia eléctrica nominal de C A	5500W
Potencia eléctrica máxima de C A	6000W
Corriente nominal	22.7 A
Salida (AC)	110 / 220 V
Volumen del tanque de combustible	27 L
Peso	88 kg
Si incluye batería	

CARACTERÍSTICAS



Nivel de combustible visible

Indicador de combustible transparente de fácil visualización



Panel intuitivo

Panel digital que muestra la información como el voltaje, la frecuencia y el tiempo de uso del equipo de forma clara y precisa



Tapa del tanque combustible

Tapa externa del tanque de combustible para fácil reabastecimiento



Ruedas y asa de transporte

Las ruedas y la práctica asa de transporte facilitan la elevación y el transporte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA BATERÍA

- Tipo: Acido plomo
- Voltaje: 12 V
- Capacidad: 14 Ah
- Dimensiones (max.) del alojamiento de la batería: Largo x Ancho x Alto: 148 mm x 82 mm x 130 mm

Imágenes y valores referenciales