

GENERADOR G8500P



Husqvarna G8500P es un generador potente y eficiente diseñado para alimentar sitios de trabajo y hogares en entornos con suministro eléctrico limitado. Ofrece una potencia nominal de 8.0kW (60Hz) suministrada por un motor de gasolina confiable, eficiente en combustible y fácil de arrancar con tanque de combustible de 27L para operación continua. El diseño ergonómico y el tablero fácil de usar garantizan una buena portabilidad y facilidad de uso incluso en condiciones difíciles. Equipado con ruedas de transporte para facilitar el transporte.

USO

OCCASIONAL

SEMI-INTENSIVO

INTENSIVO

PERFIL DEL USUARIO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor	Husqvarna
Cilindrada	458 cc
Potencia eléctrica nominal de CA	8000 W
Potencia eléctrica máxima de CA	8500 W
Corriente nominal	33.3 A
Salida (AC)	110 / 220 V
Volumen del tanque de combustible	27 L
Peso	106.4 kg

No incluye batería

CARACTERÍSTICAS



Nivel de combustible visible

Indicador de combustible transparente de fácil visualización



Panel intuitivo

Panel digital que muestra la información como el voltaje, la frecuencia y el tiempo de uso del equipo de forma clara y precisa



Tapa del tanque combustible

Tapa externa del tanque de combustible para fácil reabastecimiento



Ruedas y asa de transporte

Las ruedas y la práctica asa de transporte facilita la elevación y el transporte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICA DE LA BATERÍA

- Tipo: Acido plomo
- Voltaje: 12 V
- Capacidad: 14 Ah
- Dimensiones (max.) del alojamiento de la batería: Largo x Ancho x Alto: 148 mm x 82 mm x 130 mm